

Maks. Hardware konfiguration

Produkt	ISDN-30	ISDN-2 TE	ISDN-2 S _o	Ana-By	Ana-Lokal	Feature Phones	Voice Mail (timer)	DECT Håndsæt/base stationer
Forte 100	3	64	64	24	144	72	2/4/6/8	72/8
Forte 50	3	32	32	16	48	32	2/4/6/8	72/8
Forte 32	1	16	-	16	48	32	2/4	16/4
Forte 20	-	2-3	((1-2))	-	8 / 12	8 / 4	-	-
Forte 10	-	1-2	((1))	-	4	4	-	-

Pre-konfiguration

Produkt	ISDN-2 TE	Ana-By	Ana-Lok	FeaturePhones	Ledige kort-pladser
Forte 100	-	-	-	-	10
Forte 50	-	-	-	-	5
Forte 32 A	-	4	8	8	2
Forte 32 BRI	4 (8 B-kanaler)	-	8	8	2
Forte 20	2 (4 B-kanaler)	-	8 / 12	8 / 4	1 type 2
Forte 10	1 (2 B-kanaler)	-	4	4	1 type 1, 1 type 2

Facilitetsoversigt

FACILITET	F10	F20	F32	F50	F100
Ledige kort-pladser	2	1	2	5	10
Antal porte	10 (12)	20 (22)	48	50-80	70-150
Analoge By-linier	-	-	16	16	24
Antal ISDN-2 by-linier	1 (2)	2 (3)	16	32	64
Antal-2 S _o lokallinier	((1))	((2))	-	32	64
Antal-30 linier	-	-	1	3	3
Antal analoge lokallinier	4	8 / 12	48	48	144
Antal linier for systemtelefoner (FeaturePhone)	4	8 / 4	32	32	72
Antal DECT base stationer	-	-	4	4/8	4/8
Antal DECT håndsæt	-	-	16	36/72	36/72
Antal talekanaler på DECT	-	-	16	16/32	16/32
Typisk maks. konfiguration ISDN ver. - by/lokal	2/8	4/16	16/32	16/48	60/96
Typisk maks. konfiguration analog ver. - by/lokal	-	-	12/32	16/48	24/80
Antal interne B-kanaler	64	64	256	384	384
Antal COM porte (RS232)	1	1	1	2	2
PC 104 slot for Voicemail, Ethernet, osv.	-	-	✓	✓	✓
Indbygget hukommelse for talebesked	2x20 s	2x20 s	2x30 s	2x30 s	2x30 s
Voicemail option	-	-	✓	✓	✓
Egne beskeder på voicemail kort á højst	-	-	4 min	4 min	4 min
Modtagne beskeder på voicemail kort á højst	-	-	4 min	4 min	4 min
Talekapacitet i timer på et kort (PC104)	-	-	2/4	2/4	2/4
Antal voicemail kort m. 2 eller 4 timers hukommelse	-	-	1	2	2
Optagere/afspillere på et 2-timers kort	-	-	3/6	3/6	3/6
Optagere/afspillere på et 4-timers kort	-	-	6/10	6/10	6/10
Optagere/afspillere på to 2 eller 4-timers kort	-	-	6/10	6/10	6/10
Antal mailbokse	-	-	32	60/120	60/120

Teknisk facilitetsoversigt – Forte 10/20/32/50/100

Personlig pin kode (op til 6 cifre)	-	-	✓	✓	✓
Personlig velkomst I mail system	-	-	✓	✓	✓
Overløb for personlig betjening	-	-	✓	✓	✓
Personlig telefonsvarer (m. voicemail kort)	-	-	✓	✓	✓
Telefonsvarer m. optager (m. voicemail kort)	-	-	✓	✓	✓
Menustyret omstilling / single digit menuer, højst	8	8	32	32	32
System-faciliteter					
Hot swap af liniekort	-	-	✓	✓	✓
Status LED på motherboard	✓	✓	✓	✓	✓
Status LED på printkort	-	-	✓	✓	✓
Status LED på alle porte/lokalnumre	-	-	✓	✓	✓
Remote programmering via indbygget modem (ISDN)	✓	✓	✓	✓	✓
Opdatering af software (Firmware) på stedet	✓	✓	✓	✓	✓
Remote opdatering af software (Firmware)	✓	✓	✓	✓	✓
Fri programmering af grundtoner (plus tavs), maks:	9	9	9	9	9
Fri programmering af tone-kadencer	✓	✓	✓	✓	✓
Fri programmering af ringe-kadencer, max:	16	16	16	16	16
National set-up af analoge lokalnumres parameter	✓	✓	✓	✓	✓
National set-up af analoge byliniers parameter	-	-	✓	✓	✓
Applikations-faciliteter generelt					
Kortnumre og navne	250	250	250	1000	1000
Fuldt flydende nummerplan	✓	✓	✓	✓	✓
Søge-, 2 trins indvalgs- og besked-grupper, i alt	8	8	8	32	32
ACD funktionalitet for søge-grupper	✓	✓	✓	✓	✓
Fast søgning i søge-grupper	✓	✓	✓	✓	✓
Cyklisk søgning i søge-grupper	✓	✓	✓	✓	✓
Ring til alle medlemmer af søge-grupper	✓	✓	✓	✓	✓
Meld ind og ud af søge-grupper	✓	✓	✓	✓	✓
Automatisk overløb til næste medlem ved ej svar	✓	✓	✓	✓	✓
Automatisk udmeldning af medlem ved overløb	✓	✓	✓	✓	✓
Antal medlemmer i søge / ACD grupper	8	8	8	32	32
Kø-besked i søge / ACD grupper	✓	✓	✓	✓	✓
Repeterende kø-besked	✓	✓	✓	✓	✓
Individuelle beskeder for grupper (med voicemail kort)	-	-	✓	✓	✓
DISA	✓	✓	✓	✓	✓
Menustyret omstilling	✓	✓	✓	✓	✓
Hjælpetelefonist	✓	✓	✓	✓	✓
Nat-svar	✓	✓	✓	✓	✓
Tidsstyrede funktioner	✓	✓	✓	✓	✓
Antal beskeder I grundudstyr	2	2	2	2	2
Ekstra voice-prompts for kø osv. (med VM-kort)	-	-	32	32	32
Antal indtrækningsgrupper	8	8	8	32	32
Medlemmer I indtrækningsgrupper	16	16	16	32	32
Indtrækning fra anden indtrækningsgruppe	✓	✓	✓	✓	✓
Individuel indtrækning	✓	✓	✓	✓	✓

Teknisk facilitetsoversigt – Forte 10/20/32/50/100

Person søge-grupper	8	8	8	32	32
Medlemmer i personsøgegrupper	8	8	8	32	72
Banke-på	✓	✓	✓	✓	✓
Hjemme-kontor løsning	✓	✓	✓	✓	✓
Mobilt lokalnummer –løsning	✓	✓	✓	✓	✓
Dag / nat stillinger (D1, D2, N1 og N2)	4	4	4	4	4
Overløb i dag/nat stillinger	✓	✓	✓	✓	✓
Generel overløbs-destination	✓	✓	✓	✓	✓
Fælles-klokke grupper	2	2	2	8	8
Indbygget musik på hold (MOH)	✓	✓	✓	✓	✓
Alternativ 'MOH'-tone	✓	✓	-	-	-
Ekstern musik på hold	-	-	-	✓	✓
Serviceklasser, COS, begrænsning af faciliteter	8	8	8	16	16
Ændring af COS i dag/nat stillinger	✓	✓	✓	✓	✓
Trafikklasser, TCC, begrænsning i adgang til by	8	8	8	16	16
Ændring af TCC i dag/nat stillinger	✓	✓	✓	✓	✓
Antal linier i TCC tabel	40	40	40	128	128
Hvert DDI-nummer har egen 3-step ringe-specification	✓	✓	✓	✓	✓
Overløb på hver ringe-specification (og step)	✓	✓	✓	✓	✓
Privat parkeringsplads for hvert lokalnummer	✓	✓	✓	✓	✓
Fælles parkeringspladser	8	8	8	8	8
LCR, bykald via billigste operator	✓	✓	✓	✓	✓
Antal operatører i LCR	8	8	8	64	64
Antal linier i LCR tabel	50	50	50	256	256
LCR afhængig af tidpunkt på døgnet	✓	✓	✓	✓	✓
LCR afhængig af ugedag	✓	✓	✓	✓	✓
AOC, Advice of charge, taksering fra ISDN bylinie	✓	✓	✓	✓	✓
MCID	✓	✓	✓	✓	✓
CLIP på ISDN linier	✓	✓	✓	✓	✓
CLIR på ISDN linier, generelt	✓	✓	✓	✓	✓
CLIR på ISDN linier, individuelt aftiveret/deaktiveret	✓	✓	✓	✓	✓
CNIP (med navn fra ekstern database i by-netværk)	-	-	✓	✓	✓
CLIP til operatør og CLIR til øvrige netværk	-	-	✓	✓	✓
SMDR	-	-	-	✓	✓
Lokalnummer-faciliteter generelt					
Gentagekald, Redial last number	✓	✓	✓	✓	✓
Medflytning til ethvert nummer	✓	✓	✓	✓	✓
Follow me (medflyt nummer hertil)	✓	✓	✓	✓	✓
Viderestilling ved manglende svar	✓	✓	✓	✓	✓
Viderestilling ved optaget	✓	✓	✓	✓	✓
Viderestilling ved optaget eller manglende svar	✓	✓	✓	✓	✓
Viderestilling, ring på begge lokalnumre	✓	✓	✓	✓	✓
Viderestilling til ethvert nummer, internt / eksternt	✓	✓	✓	✓	✓
Forstyr ikke (DND), alle opkald.	✓	✓	✓	✓	✓
Forstyr ikke, kun bykald	✓	✓	✓	✓	✓
Forstyr ikke, kun lokalkald	✓	✓	✓	✓	✓

Teknisk facilitetsoversigt – Forte 10/20/32/50/100

Forstyr ikke, kun fra specielt lokalnummer	✓	✓	✓	✓	✓
Reset eget lokalnummer	✓	✓	✓	✓	✓
Sætte samtale på hold	✓	✓	✓	✓	✓
Master slave konfiguration på alle typer lokalnumre	✓	✓	✓	✓	✓
A-nummer overførsel på analoge lokallinier	✓	✓	✓	✓	✓
FeaturePhone faciliteter					
32 programmerbare facilitetstaster (Comfort model)	✓	✓	✓	✓	✓
2-farvet LED ved alle facilitetstaster	✓	✓	✓	✓	✓
Direkte lokalnummertaster (DSS)	✓	✓	✓	✓	✓
Direkte bylinietaster (DTS)	✓	✓	✓	✓	✓
Op til 32 personlige kortnumre	✓	✓	✓	✓	✓
A-nummer og navn hvis programmeret i kortnummer	✓	✓	✓	✓	✓
3-parts konferencer	2	2	4	4	4
Intercom, samtaleanlæg	✓	✓	✓	✓	✓
Stak med seneste 10 gentagekald	✓	✓	✓	✓	✓
Stak med seneste 10 ubesvarede eksterne numre	✓	✓	✓	✓	✓
Stak med seneste 10 ubesvarede interne numre	✓	✓	✓	✓	✓
Stak med seneste 10 besvarede numre	✓	✓	✓	✓	✓
Stak med 10 numre gemt 'undervejs'	✓	✓	✓	✓	✓
Liste med aktiverede faciliteter på telefonen	✓	✓	✓	✓	✓
Slet faciliteter fra listen, en ad gangen / alle	✓	✓	✓	✓	✓
Understøtter op til 4 sprog i display	✓	✓	✓	✓	✓
Displayvisning af taletid og ur	✓	✓	✓	✓	✓
Lokalnummeroversigt med alfanumerisk søgning	✓	✓	✓	✓	✓
Kortnummeroversigt med alfanumerisk søgning	✓	✓	✓	✓	✓
Gruppeoversigt med alfanumerisk søgning	✓	✓	✓	✓	✓
Generel oversigt med alfanumerisk søgning (alle)	✓	✓	✓	✓	✓
Fraværsbeskeder for FeaturePhone display	✓	✓	✓	✓	✓
DECT-håndsæt faciliteter					
Arbejd som 'stand alone' lokalnummer	-	-	✓	✓	✓
Arbejd som 'slave' for andet lokalnummer	-	-	✓	✓	✓
Stak med seneste 10 gentagekald	-	-	✓	✓	✓
Stak med seneste 10 ubesvarede eksterne numre	-	-	✓	✓	✓
Stak med seneste 10 ubesvarede interne numre	-	-	✓	✓	✓
Stak med seneste 10 besvarede numre	-	-	✓	✓	✓
Menu som på FeaturePhone	-	-	✓	✓	✓
A-nummer visning, CLIP	-	-	✓	✓	✓
Analoge telefoner (telefoner, som understøtter dette)					
CLIP DK std. as to TDK 900 301-1/2/5	✓	✓	✓	✓	✓
CLIP SE std. as to 8211-A331c	✓	✓	✓	✓	✓
CLIP Germany, ETSI EN 300 659	✓	✓	✓	✓	✓
CLIP Italy, ETSI EN 300 659	✓	✓	✓	✓	✓