

## Faciliteter - Forte 10/20/32/50/100

FACILITET	F10	F20	F32	F50	F100
<b>System faciliteter</b>					
Antal porte (max.)	10 (12)	20 (22)	48	50-80	70-150
Antal analoge bylinier (max.)	-	-	16	16	24
Antal ISDN-2 bylinier (max.) (hver med 2 kanaler)	1 (2)	2 (3)	16	32	64
Antal ISDN-2 S <sub>0</sub> lokallinier (max.)	((1))	((2))	-	32	64
Antal ISDN-30 linier (max.) (hver med 30 kanaler)	-	-	1	3	3
Antal analoge lokallinier (max.)	4	8 / 12	48	48	144
Antal FeaturePhone linier (max.)	4	8 / 4	32	32	72
Antal DECT håndsæt (max.)	-	-	16	36/72	36/72
Typisk max. konfiguration ISDN by / lokal (max.)	2/8	4/16	16/32	16/48	60/96
Typisk max. konfiguration analog by / lokal (max.)	-	-	12/32	16/48	24/80
Antal COM porte (RS232)	1	1	1	2	2
Beskeder i grundsystem	2	2	2	2	2
Voicemail option	-	-	✓	✓	✓
'Talehukommelse' i timer på et voicemail kort	-	-	2/4	2/4	2/4
Max. antal voicemail kort	-	-	1	2	2
Max. antal mail brugere (med personlig pin-kode)	-	-	32	60/120	60/120
Personlig telefonsvarer med optager (med voicemail kort)	-	-	✓	✓	✓
Menustyret omstilling	✓	✓	✓	✓	✓
Tidsstyrede funktioner	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Generelle applikationsfaciliteter</b>					
Kortnumre og navne	250	250	250	1000	1000
Fuldt flydende nummerplan inkl. nummerlængde	✓	✓	✓	✓	✓
Søgegrupper (fast start / cyklisk start / ring alle)	6	6	6	32	32
Ind- og udmelding af søgegrupper	✓	✓	✓	✓	✓
Automatisk overløb til næste medlem ved manglende svar	✓	✓	✓	✓	✓
Medlemmer i søge-/ACD gruppe, Automatic Call Distribution	8	8	8	32	32
Kø-besked i søge- / ACD gruppe	✓	✓	✓	✓	✓
Repeterende kø-besked	✓	✓	✓	✓	✓
Individuel velkomst i grupper (med voicemail kort)	-	-	✓	✓	✓
Hjælpetelefonist	✓	✓	✓	✓	✓
Nat-svar	✓	✓	✓	✓	✓
Ekstra voice prompter for kø m.v. (med voicemail kort)	-	-	32	32	32
Antal indtrækningsgrupper og medlemmer pr gruppe	6 / 8	6 / 8	6 / 8	32 / 32	32 / 32
Indtræk fra anden indtrækningsgruppe	✓	✓	✓	✓	✓
Individuel indtrækning	✓	✓	✓	✓	✓
Person søge-grupper og medlemmer i en gruppe	6 / 8	6 / 8	6 / 8	32 / 32	32 / 72
Banke-på	✓	✓	✓	✓	✓
Hjemmekontor applikation (fjerne lokalnumre)	✓	✓	✓	✓	✓
Mobilt lokalnummer	✓	✓	✓	✓	✓
Dag / nat stillinger (D1, D2, N1 og N2)	4	4	4	4	4
Overløb på hver ringe-specification	✓	✓	✓	✓	✓
Generel overløbs-destination	✓	✓	✓	✓	✓
Fælles-klokke grupper	2	2	2	8	8
Indbygget musik på hold	✓	✓	✓	✓	✓
Alternativ 'musik på hold'-tone	✓	✓	-	-	-
Ekstern musik på hold	-	-	-	✓	✓
Serviceklasser, COS	8	8	8	16	16
Trafik-kontrol-klasser, TCC	8	8	8	16	16
Hvert direkte nummer, DDI, til egen ringe-specifikation	✓	✓	✓	✓	✓

## Faciliteter - Forte 10/20/32/50/100

Parkeringspladser	8	8	8	8	8
LCR, Least Cost Routing	✓	✓	✓	✓	✓
LCR afhængig af ugedag eller tidspunkt på dagen	✓	✓	✓	✓	✓
Takseringsinformation, AOC, Advice of charge	✓	✓	✓	✓	✓
A-nummer overførsel, CLIP, på ISDN linier	✓	✓	✓	✓	✓
A-nummer spærring, CLIR, på ISDN linier	✓	✓	✓	✓	✓
Statistik, SMDR, Station Message Detail Recording	option	option	-	✓	✓
<b>Generelle faciliteter på lokallinier</b>					
Gentagekald	✓	✓	✓	✓	✓
Medflytning til ethvert nummer	✓	✓	✓	✓	✓
Follow me (medflyt nummer hertil)	✓	✓	✓	✓	✓
Viderestilling ved manglende svar	✓	✓	✓	✓	✓
Viderestilling ved optaget	✓	✓	✓	✓	✓
Viderestilling ved optaget eller manglende svar	✓	✓	✓	✓	✓
Viderestilling, ring på begge lokalnumre	✓	✓	✓	✓	✓
Omstilling til ethvert nummer, internt / eksternt	✓	✓	✓	✓	✓
Forstyr ikke (DND), alle / by / lokal	✓	✓	✓	✓	✓
Reset eget lokalnummer	✓	✓	✓	✓	✓
Sætte samtale på hold	✓	✓	✓	✓	✓
Master slave konfiguration på alle typer lokalnumre	✓	✓	✓	✓	✓
A-nummer overførsel på analoge lokallinier (hvis tlf. kan)	✓	✓	✓	✓	✓
Vækning – enkelt vækning	-	-	-	✓	✓
Vækning – daglig vækning	-	-	-	✓	✓
Adgangskoder – luk op mens man er ved telefonen	-	-	-	✓	✓
Kontokoder/adgangskoder – åbn for et opkald	-	-	-	✓	✓
<b>Faciliteter på FeaturePhone systemtelefon</b>					
32 programmerbare facilitetstaster (på Comfort model)	✓	✓	✓	✓	✓
Direkte lokalnummertaster (DSS)	✓	✓	✓	✓	✓
Direkte bylinietaster (DTS)	✓	✓	✓	✓	✓
Op til 32 personlige kortnummertaster	✓	✓	✓	✓	✓
3-parts konferencer	2	2	4	4	4
Samtaleanlæg	✓	✓	✓	✓	✓
Stak med seneste 10 gentagekald	✓	✓	✓	✓	✓
Stak med seneste 10 ubesvarede numre	✓	✓	✓	✓	✓
Stak med seneste 10 besvarede numre	✓	✓	✓	✓	✓
Stak med 10 numre gemt 'undervejs'	✓	✓	✓	✓	✓
Liste med aktiverede faciliteter på telefonen	✓	✓	✓	✓	✓
Slet faciliteter fra listen, en ad gangen / alle	✓	✓	✓	✓	✓
Understøtter op til 4 sprog i display	✓	✓	✓	✓	✓
Telefonbog med alfanumerisk søgning	✓	✓	✓	✓	✓
Fraværsbeskeder i display	✓	✓	✓	✓	✓
Taletid, dato og ur i display	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Faciliteter i DECT håndsæt</b>					
Arbejd som 'stand alone' lokalnummer	-	-	✓	✓	✓
Arbejd som slave for andet apparat (på samme nummer)	-	-	✓	✓	✓
Stak med seneste 10 gentagekald	-	-	✓	✓	✓
Stakke med seneste 10 ubesvarede opkald, by og lokal	-	-	✓	✓	✓
Stak med seneste 10 besvarede opkald	-	-	✓	✓	✓
Menu som på FeaturePhone	-	-	✓	✓	✓
A-nummer visning, CLIP	-	-	✓	✓	✓